

LCD47XR2 RS232 control codes.

POWER ON/OFF

POWER ON: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 03 01

POWER OFF: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 03 00

RESET VALUE: 40

SOURCE

TV: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 00

D-SUB: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 04

HDMI: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 07

AV1: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 01

AV2: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 02

SVIDEO: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 03

HD1: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 05

HD2: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 01 06

RESET VALUE: 40

PICTURE MODE CHANGE:

USER: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7c 00

MOVIES: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7c 01

SPORTS: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7c 02

PDP SAVER: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7c 03

MULTIMEDIA: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7c 04

RESET VALUE: 40

SOUND MODE CHANGE

USER: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7d 00

MUSIC: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7d 01

THRATRE: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7d 02

NEWS: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7d 03

RESET VALUE: 40

MUTE

MUTE: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7e 01

SOUND ON: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 7e 00

RESET VALUE: 40

COLOR TEMPERATURE CHANGE

NATURE: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 05 00

COLD: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 05 02

HOT: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 05 01

RESET VALUE: 40

FREEZE

FREEZA: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 77 01

ACTIVE: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 77 00

RESET VALUE: 40

SCALER

SCALER: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 00

RESET VALUE: be af 78 SCALER MODE

CHANNEL CHANGE

CHANNEL +: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7a 01

CHANNEL -: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7a 00

RESET VALUE: be af 7a CHANNEL NUMBER,

FOR EXAMPLE: be af 7a 09, MEANS NUMBER 9 CHANNEL.

VOLUME CHANGE

VOLUME +: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7b 01

VOLUME -: be af 80 80 80 80 80 80 80 80 80 7b 00

RESET VALUE: be af 7b VOLUME NUMBER,

FOR EXAMPLE: be af 7b 19, MEANS THE VOLUME NUMBER IS 19.

ATTACHMENT:

通讯格式:

PLUG: RS232

BITE RATE: 1 9 2 0 0 B/S

DATA PORMAT: 1 START BITE, 1 STOP BITE, 8 DATA BITE,

* NO ODD/EVEN NUMBER CHECKING